

Uputstvo za priključak telefonskog adaptera i telefonskog aparata za upotrebu usluge **BH OTT telefonija**

Za uspješno korištenje usluge potrebno je:

1. Internet priključak koji radi Ili slobodan internet ulaz na Vašem ruteru ili mrežnom ruteru
2. *BH OTT telefonija* paket, koji ste dobili od Detel Global d.d. U paketu sa adapterom se nalaze router/adapter (1), strujni ispravljač (2), internet/mrežni kabel (3), i telefonski kabel (4) (vidi Sliku1).
3. Klasični – analogni telefonski aparat.



SLIKA1: Sadržaj paketa

Pravilan postupak za povezivanje telefonskog adaptera i telefonskog aparata vršite po sljedećem postupku:

1. Povezivanje adaptera sa strujnom mrežom

Prije svega, povežite adapter sa strujnom mrežom pomoću napojnog kabla. Napojnik u adapter priključite na ulaz označen sa "power".



SLIKA2: kabel u ulazu

Kada je adapter pravilno priključen na strujnu mrežu svijetli prva lampica, kao što je prikazano na slici u nastavku.



SLIKA3: svijetleća lampica

2. Povezivanje na internet mrežu

2.1. Priloženi UTP kabel priključite na plavi ulaz koji je označen s "internet", kao što je prikazano na slici.



SLIKA4: internet kabel u plavom ulazu

2.2. Drugi kraj UTP kabla prikopčajte na bilo koji drugi slobodni ulaz na Vašem mrežnom ruteru ili ruteru.

Kada je adapter povezan s internet mrežom svijetli druga lampica, kao što je prikazano na slici. Za upotrebu telefonije je potrebno da svijetli i treće svjetlo. Svjetleća treća lampica pokazuje da je Vaš telefonski broj spremjan za korištenje.



SLIKA5: slika rutera s gorećim drugim i trećim svjetlom.

3. Priklučak telefonskog aparata

Kada svijetli treća lampica jednostavno priključite telefonski aparat kako je prikazano I na slici. Kabel za priključak telefonskog aparata priključite na ulaz označen sa "PHONE1".



SLIKA6: telefonski aparat priključen na PHONE1

Priklučak je ovim završen. Možete izvršiti probni poziv.